

NIKOMAX

Паспорт изделия

Коммутатор


GL-SW-G308-16F8S4ST-I

Управляемый промышленный L3 коммутатор NIKOMAX,
16*100/1000Base-X SFP, 8*1G Combo SFP/RJ45,
4*1/2.5/10G SFP+, Крепление в стойку 19",
2*ввода питания, питание AC 100-240В или DC 36-75В
(блок питания поставляется отдельно), USB, -40С +80С



Заводской (серийный) номер: _____

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила
выполнения эксплуатационной документации»



Содержание

1. Общие сведения и назначение..... 3

2. Технические характеристики..... 5

3. Меры безопасности 8

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования..... 9

5. Сведения об утилизации..... 10

6. Гарантийные обязательства..... 11

1. Общие сведения и назначение

1.1 Коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

1.2 Промышленный коммутатор GL-SW-G308-16F8S4ST-I представляет собой высоконадежное решение уровня L3 с 16-портовым интерфейсом 100/1000Base-X SFP, 8-ми портовым интерфейсом 1000Base Combo SFP/RJ45 и 4-портовым оптическим интерфейсом 1G/2,5G/10GBase-X SFP+.

Благодаря полноценному гигабитному нисходящему каналу связи и 10G-восходящему каналу связи коммутатор может обеспечить высокую производительность и возможность быстрой передачи больших объемов видео, голоса и данных по сети.

Поддерживаются технологии резервирования G.8032 ERPS, технологии резервирования MSTP/RSTP/STP. Коммутатор поддерживает функции статической и динамической маршрутизации 3-го уровня, а также надежное управление 2-го уровня и функции безопасности, что делает его идеальным для крупномасштабных промышленных сетей.

Особенности:

- Резервирование источника питания переменного/постоянного тока с защитой от изменения полярности/перенапряжения/перегрузки по току (*Варианты предустановленных блоков питания: AC/DC, AC/AC, DC/DC, смотри таблицу заказа на стр. 7)
- Поддержка настройки и обновления прошивки по USB
- Поддержка функций уровня L3: статической и динамической маршрутизации IPv4/IPv6, RIP, OSPF, BGP4, ECMP, VRRP, DHCP-сервер
- Поддержка функций управления уровня L2: VLAN, классификация VLAN, QinQ, LLDP, 802.1X, ERPS, STP/RSTP/MSTP, агрегация каналов, отслеживание IGMP, зеркалирование портов, отслеживание DHCP-клиент, RMON, NTP-клиент, многоадресная рассылка, проверка Ping/Tracert, ACL, QoS, функция Dying Gasp, функция SFP DDM
- Управление и мониторинг: управление IPv4 и IPv6; Поддержка Web, SNMP, CLI, Telnet/SSH методов управления; поддержка управления пользователями, системного журнала, загрузки конфигурации через веб-интерфейс, обновление встроенного ПО через HTTP/TFTP/USB
- Поддержка протокола G.8032 ERPS, время восстановления составляет менее 20 мс
- Поддержка защиты от перенапряжений 6 кВ и ESD: воздушная — 15 кВ, контактная — 8 кВ
- Конструкция оборудования без вентилятора IP40 и подходит для монтажа в стойку 19"
- Рабочая температура: -40°C ~ + 80°C

1. Общие сведения и назначение

1.3 Комплект поставки:

- Коммутатор GL-SW-G308-16F8S4ST-I - 1 шт.
- Крепеж в стойку 19" - 1 шт.
- Консольный кабель - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

1.4 Внешний вид основного исполнения коммутатора GL-SW-G308-16F8S4ST-I представлен на рисунке 1



2. Технические характеристики

2.1 Основные технические и эксплуатационные характеристики
GL-SW-G308-16F8S4ST-I приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Тип коммутатора	Управляемый L3
Тип основных портов	GigabitEthernet SFP, GigabitEthernet SFP/RJ45
Количество основных портов	16, 8 Combo
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+
Количество Uplink портов	4
Консольный порт	RJ45 (115200,8,N,1)
Пропускная способность, Гбит/с	128
Буфер памяти, Мб	12
Скорость пересылки пакетов, Мpps	95.232
Размер MAC таблицы	16K адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	200,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN ITU-T G.8032 ERPS IEEE 802.1X Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3ad LACP
VLAN	Support access mode/trunk/hybrid Mac Based VLAN IP Based VLAN Protocol Based VLAN GVRP Normal/Fixed/Forbidden mode QinQ Port-based QinQ, VLAN-based QinQ (VLAN-stacking; VLAN-mapping), Flow-based QinQ
Spanning Tree	802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP)
Multicast	IGMP V1,V2,V3, IGMP snooping, IGMP group address
IPv4/IPv6	Static route
Качество обслуживания (QoS)	Support QoS Class, remarking Support SP, WRR queue scheduling Ingress port-based rate-limit Egress port-based rate-limit Support policy-based QoS
Функции портов	Support IEEE802.3x flow control Support interface counters, port isolation Port mirroring (One-to-One, Many-to-One) Support loop detection(Port-based; VLAN-based) Support broadcast storm suppression (broadcast/unknown/unicast)

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические и эксплуатационные характеристики
GL-SW-G308-16F8S4ST-I приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Безопасность	Port access control Mac-address access control RADIUS server Port-security IP Port/MAC binding Support ARP-check and ARP packet filtering for illegal users Support Telnet/SSH/HTTP/HTTPS user access control Support password protection Support user authorization management ACL: IP Standard ACL, MAC extend ACL, IP extend ACL, IPv6 ACL Support ARP-check and ARP packet filtering for illegal users
DHCP	DHCP server/client DHCP snooping trust port, Support remote-id/circuit-id configuration DHCP option-82
Функции L3	ARP table aging ECMP (Max next-hop, capacity balanced) IPv4 prefix-list VRRP RIPv1/v2 OSPFv2 BGP4 (BGP Support Routing Recursive ECMP, neighbors and up/down) IS-IS
Отказоустойчивость	Support GE/2.5GE/10GE/static port aggregation Support LACP dynamic aggregation Up to 64 aggregation groups and up to 8 ports per group G.8032 ERPS protocol, single ring, sub Ring and major ring (Recovery time <20 ms) Support IEEE802.3x flow control Support interface counters Support port isolation Port mirroring (One-to-One, Many-to-One) Support loop detection(Port-based; VLAN-based) Support broadcast storm suppression (broadcast; unknown multicast; unknown unicast) Auto MDX/MIDX Support Watchdog
Управление	Supporting SNMP V1/V2C/V3 version Web Management Support HTTP V1.1/HTTPS Console/Telnet command line management Support RMON(Remote Monitoring) alarm Firmware upgrade (Web, CLI, USB) Ping/Traceroute Dying gasp Support optical transceiver DDM function Support copper port cable detection Network Time Protocol Syslog (send to 3 servers)/Debug Support FTP/TFTP/USB remote import/export configuration Support dual partition switching sFlow (Support network traffic analysis) LLDP
Питание	1 ввод питания AC 100-240В 2 ввода питания DC 36-75В <40Вт под полной нагрузкой Защита от от изменения полярности/перенапряжения/перегрузки по току
Защита от перенапряжения, кВ	6, воздушная — 15 кВ, контактная — 8 кВ

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические и эксплуатационные характеристики
GL-SW-G308-16F8S4ST-I приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	От 10 до 90 без образования конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x280x45
Вес, кг	5
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	3 года

2.2 Содержание драгоценных металлов
Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

2.3 Таблица для заказа
Коммутатор также может поставляться в других комбинациях
предустановленных блоков питания

Артикул	Описание
GL-SW-G308-16F8S4ST-I-AC/AC	Dual AC 100-240V 50/60Hz input
GL-SW-G308-16F8S4ST-I-DC/DC	Dual DC 36-75V input

3. Меры безопасности

3.1 При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок. Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключенном питании.

3.2 Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети.

3.3 При подключении устройств и установке изделия оно должно быть отключено от основного питания.

3.4 При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей. Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и оборудования. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

4.1 При использовании изделия необходимо соблюдать требования мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжением до 1000 В.

4.2 Плановые ремонты изделия не предусмотрены. Внеплановый ремонт производится предприятием-изготовителем по заявке пользователя. Место, время, порядок и стоимость работ согласуются предварительно.

4.3 Условия хранения изделия – в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от -40 до +85 °С. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

! ВНИМАНИЕ: При подключении фантомного питания необходимо строго придерживаться указаний эксплуатационной документации на подключаемые абонентские устройства! несоблюдение этих требований может привести к повреждению коммутатора и/или абонентского устройства!

5. Сведения об утилизации

Изделие не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором и должно доставляться в специализированный центр для утилизации изделий электронной техники. Ответственность за утилизацию изделия несет эксплуатирующая организация.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством РФ.

6.2 Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

6.3 В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

6.4 Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.

6.5 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.

6.6 Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации Оборудования, либо связанные с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.

6.7 Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации.

6.8 Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя.

6.9 Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики.

6.10 Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Оборудования, возникшие в результате:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации;
- неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- механических воздействий;
- действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.).

6. Гарантийные обязательства

6.11 Гарантия не распространяется:

- на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
- в- случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- на случаи износа аккумуляторов.

6.12 Гарантийное обслуживание оборудования NIKOMAX производится в авторизованных сервисных центрах NIKOMAX более чем в 20 городах России. Получить информацию о ближайшем к Вам сервисном центре можно на этой странице или по телефону 8 800 333-54-86

NIKOMAX

ООО «Тайле Рус»

Телефон 8 800 600-72-65

www.tayle.ru | office@tayle.ru

Юридический и фактический адрес: Россия, 127410, г. Москва,

Алтуфьевское шоссе, д. 41

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8 800 333-54-86

info@nikomax.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ РАЗМЕЩЕНА НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ